



C 128

Reloj de control de Personal / Control de Acceso Huellas / Tarjeta de Proximidad / PIN



El reloj / Acceso Hysoon C 128, puede ser instalado en cualquier tipo de empresa, ya que permite identificar al funcionario tanto con la huella, tarjeta de proximidad o PIN o generar combinaciones entre ellas.

Cuenta con dos teclas, con las cuales registran las entradas y salidas. Al presionar una de estas teclas, ira mostrando en el display la funcion seleccionada. Permite conectarle una campana o sirena y programar los horarios en las que se desea que suenen. En caso de utilizar al C 128 como control de acceso, cuenta con relay para la apertura de puertas / cerraduras.

La comunicacion se puede realizar de dos maneras, Ya sea medio de un puerto TCP/IP o directamente por USB. En caso de utilizarlo en algun lugar donde no se cuenta que posibilidad de cconexion, esta provisto de un segundo puerto USB, para cargar y/o descargar infomacion en un Pen Drive.

En cualquiera de los casos de comunicacion, el reloj dialoga en ambos sentidos con el software. Subida de datos de los funcionarios, bajada de datos, respaldo de huellas y descarga de marcas realizadas.

Características

Tipo de Lectura	Huella, proximidad, PIN
Capacidad de Funcionarios y/o Huellas	3.000
Capacidad de almacenamiento de eventos	200.000
Display	LCD Color de 2,8" (320x240 Pixel)
Comunicacion a Pc / Red	TCP/IP - USB Host - USB esclavo
Lector Secundario	Si, por medio de puerto Wiegand
Toques de timbres	Conexion para campana / configuracion de horarios
Control de Acceso	Contacto seco para cerraduras
Instrucciones de Audio	Voz e indicaciones sonoras
Velocidad de identificacion	< 0,5 segundos en modo 1:N
Ratio de falso reconocimiento	< 1%
Ratio de aceptaciones falsas / erroneas	<0,0001%
Entrada de Voltaje	Fuente de 5V 1 A (incluida)
Dimensiones	185 x 140 x 30 mm
Temperatura ideal de trabajo	0°C - 45°C
Humedad soportada	< 90% RH
Medidas	195 x 135 x 43
Peso	0,5

